

iPhone・iPadの場合

1 SSIDとパスワードを確認

SSID:ITE MiFi XXXX
Password:XXXXXXXXXXXX

MiFi本体裏面のシールにてSSIDとパスワードを確認。

2 [設定] を表示する



[設定] をタップ

3 [Wi-Fi] を表示する



4 ワイヤレスネットワークを選択する

[Wi-Fiネットワーク]が表示された
現在の場所から見えるワイヤレスネットワークの一覧が表示される

パスワードが必要なものは
鍵のマークが表示される
電波の強さが
表示される



接続したいワイヤレス
ネットワークをタップ
ここをタップすると
詳細が表示される

5 ワイヤレスネットワークのパスワードを入力する

[パスワード入力]が表示された
1 パスワードを入力



入力直後であればパスワードの文字は表示されるので確認しながら
入力するとよい
2 [Join] を
タップ

グアムで3G回線でインターネットに繋がらない設定方法

1 【設定】を表示する



【設定】をタップ

2 【一般】を表示する



「一般」をタップ

3 【ネットワーク】を表示する



「ネットワーク」をタップ

4 【モバイルデータ通信】をオフにする



「3Gを有効にする」をオフにすると通話が出来なくなります。

「モバイルデータ通信」をオフに